

## 고온초전도동기모터의 자계분포해석에 따른 테이프선재의 안정도해석

송명곤 · 장원갑 · 윤용수\* · 문창욱\*\* · 흥계원\*\*\* · 이상진\*\*\*\* · 고태국  
연세대학교 전기공학과, \*안산공과대학 전기과, \*\*삼성종합기술원,  
\*\*\*한국원자력연구소, \*\*\*\*위덕대학교 전기공학과

## Stability Analysis Of High-Tc Superconducting Tape Through Magnetic Field Analysis Of The High-Tc Superconducting Synchronous Motor

Myung Kon Song · Won Kap Jang · Yong Soo Yoon\* · Chang Wook Moon\*\*  
· Gye Won Hong\*\*\* · Sang Jin Lee\*\*\*\* · Tae Kuk Ko

Dept of Electrical Engineering, Yonsei University · \*Dept of Electrical Engineering, Ansan  
College of Technology · \*\*SAIT · \*\*\*Korea Atomic Energy Research Institute ·  
\*\*\*\*Dept. of Electrical Eng., Uiduk Univ.

superlab@bubble.yonsei.ac.kr

**Abstract** - The purpose of this paper is to find the magnetic field distribution inside the motor in order to find out if the high-Tc superconducting tapes operate stably in actual motor operation. With this goal, magnetic field distribution in a detailed model of the actual motor was analyzed through F.E.M.(Finite Element Method). As a result, it has been proved that the high-Tc superconducting tapes can withstand 4 A of current with stability. 4 A was the amount of current needed to achieve 600 A·turns which is required by the previous simulation aimed at developing this motor.

Also, it has been observed that the flux damper reduces armature reactance during the motor operation and during load changes, helping the stable motor operation. But, it was observed that the flux damper generates loss by means of leakage flux and this decreases the output of the motor by about 5 %.

### 1. 서 론

본 연구의 목적은 이러한 고온초전도동기모터를 개발하는 데 있어 가장 핵심 내용이라고 할 수 있는 고온초전도동기모터의 운전 중에 자계에 의해 고온초전도 Tape선재가 안정적으로 동작하는지를 알아보기 위해 필요한 모터내부의 자계분포를 구하는데 목적이 있다. 이를 해석하기 위해 고온초전도동기모터의 구조 및 각 부분의 재질을 정확히 파악하여 해석 가능한 모델을 설정한 뒤, 이 모델에 F.E.M.을 적용하여, 컴퓨터시뮬레이션을 통해 고온초전도

동기모터의 내부자계 분포를 구할 것이다. 시뮬레이션에 의해 구한 자계분포를 살펴봄으로써 고온초전도 Tape선재가 실제 모터의 운전 중에 초전도 상태를 안정하게 유지하는지, 또한 액체질소 용기를 형성하는 flux damper가 모터의 내부자계분포 및 모터의 동작 특성에 미치는 영향을 알아보겠다.

### 2. 모델설정 및 특성해석

그림 1에 보이는 것과 같이 전기자는 일반 상전도동기모터와 같은 규소강판을 적층하고 그 내부에 슬롯을 만들어 동선을 넣은 구조를 가진다.

회전자는 가장 외측부터 냉각 및 시변자계 차단을 위해 1mm의 stainless-steel 및 2mm의 pure-copper를 1mm의 진공층을 사이에 두고 위치시켰다. 그리고 액체 질소가 유입되어 고온초전도




fig. 1 Structure of the high-Tc superconducting synchronous motor




fig. 2 Cross section of the rotor

Tape 선재를 초전도상태로 유지하는 실린더 내부에 자로 형성 및 여자코일의 지지를 위해 bulk 형태의 iron core를 위치시켰다. housing을 포함한 전체 외경은 290 mm이며, stator의 외경은 190 mm이다. 그림 2는 회전자를 중간에서 단면으로 자른 모습이다. 전체 외경은 118 mm이며, 각각의 부품의 치수들과 재질을 기입하였다. Simulation에 쓰일 model 또한 그림 2와 같은 형태와 치수를 사용하였다.

선재의 크기는 가로 11.8 mm, 세로 17.9 mm 인데, 이것은 가로 0.25 mm, 세로 2.5 mm인 tape 선재를 한 pole 당 600 A·T를 얻을 수 있도록 감은 것의 크기이다.

전기자는 3상 Y결선의 구조를 가진다. 상당전압으로 AC 220V가 인가된다. stator권선은 2층권으로 감겨있고, 총 48slot이다. 권선은 11pitch로 감겨있다. 각 slot 당 동선은 132개가 위치한다. 전기자의 재질은 얇은 규소강판을 적층한 구조이며, 외경은 190 mm, 내경은 120 mm이다. 그림 3은 실제 simulation에 사용될 모터의 모델을 보여준다. 이것은 모터를 이등분한 것으로, housing · water jacket · stator · rotor를 포함한 모델이다.

위의 모델을 유한요소법에 의해 2차원적으로 해석하기 위하여 다음과 같은 가정을 두었다.

고정자와 회전자는 z 축방향으로 무한히 연장되어 있고, 각 권선의 전류밀도는 z 축방향의 성분만 갖는다. 또한 축 중심에서의 자기포화는 무시하며, 투자율은 각 부분에서 등방성이고, 일정한 값을 갖고, 모터외부의 자계는 무시한다.

table 1 Specifications of the flux damper

공극 길이 (fluxdamper 포함)	6mm
동의 도전율	$2.5 \times 10^8$
동의 투자율	$4\pi \times 10^{-7}$
스테인레스강의 도전율	$2.4 \times 10^6$
스테인레스강의 투자율	$12.67 \times 10^{-7}$
알루미늄의 도전율	$1.0 \times 10^8$




fig. 3 Motor used in the simulation

여기에서 쓰인 플럭스댐퍼의 재질 및 제원은 다음의 표 1과 같다. 이 값들은 모두 100K의 온도에서의 특성 값들이다.

설정된 모델을 살펴보면 다음의 두 가지 경계조건들을 적용해야 함을 알 수 있다. 우선 모터의 외부경계에 대해  $A=0$ 인 고정경계조건(Dirichlet condition)을 주었고, x 축에 대해서는  $\frac{\partial A}{\partial n} = 0$ 인 자연경계조건(Neumann condition)을 주었으며, 또한 x 축상의 절점들은 주기성이 성립되는 점이므로 절점들에 대해서는 주기조건을 적용하였다.

### 3. 시뮬레이션 결과 및 고찰

그림 4는 F.E.M.을 적용하기 위해 해석 영역을 mesh로 나눈 모습이다. simulation을 각 부하에 따라 전류값들을 바꾸어가며 수행하였다. 부하는 무부하와 500W 일 때로 나누어 수행하였고, 이 때 전기자 및 여자권선에 흐르는 전류값은 표 2와 같다. 이 값들은 simulation할 때에는 전류밀도로 바꾸어 넣어주었다.

부하각을 맞추기 위해 우선 전지자 각 상에 120도의 위상차를 준 60 Hz의 전류를 입력한 후, 전류한 주기 동안의 자장 변화를 살펴보았다. 그 결과로 부터, rotor의 pole에서 나오는 자장의 방향과 일치되는 방향의 자장 분포를 가진 때의 시간을 기준으로 부하각을 맞출 수 있다.




fig. 4 Mesh division

table 2 Input constants

부하	stator slot당 전류(A/tum)	초전도선재(A·turns)	부하각
무부하	0.3056	600	0
	0.8666		35

그림 5부터 8까지는 무부하와 500W 부하시의 모터 내부 자장분포를 보여준다. 자장이 가장 큰 곳은 각 그림에서 선들이 밀집되어 있는 곳으로, pole의 가장자리에서 그 값이 최대였다. 또한 자속의 분포도 부하각이 커지면서, 가운데 pole의 중심에서 갈라지는 자장의 위치가 점점 원쪽으로 움직여간다.

flux damper는 공극에서 leakage flux에 의한 고온 초전도 tape 선재의 특성 약화를 막기 위한 것 외에 armature reactance를 감소시키는 역할을 해서, 부하변동시에 또는 과도상태시에 안정적인 모터동작을 유지시켜준다. 이는 simulation 결과에서 보듯이 500W 시의 flux damper의 유무에 따라 flux damper가 없을 시의 자장이 더 원쪽으로 움직여 있는 것을 발견할 수 있다. 이것은 flux damper가 pole에서 나온 자장이 전기자의 자장을 따라가는 것을 도와주는 역할을 해 준다는 뜻이 된다. 또한 flux damper에서 leakage flux에 의한 손실도 발생한다. 이것은 무부하시 및 500W 시의 자장의 최대값이 각각 0.039804T, 0.454931T로 flux damper의 유무에 따라 차이가 났다.




fig. 5 Magnetic field distribution at no load




fig. 6 Magnetic field distribution at no load (without the flux damper)




fig. 7 Magnetic field distribution at 500W load




fig. 8 Magnetic field distribution at 500W load (without the flux damper)

그림 9에서 12까지는 0도에서 180도 사이의 공극에서 자장의 크기를 그래프로 나타낸 것이다. 공극 자장의 최대값은 pole의 중심에서 대략 0.14 T이다. 그 값은 flux damper가 있을 때, 부하에 별 영향을 받지 않는 것으로 보인다. 그러나, flux damper가 없을 때의 그래프들을 살펴보면 500W 부하시 flux damper가 없는 경우의 공극 최대값은 0.185T로 많이 증가하였다. 이는 flux damper에 의한 손실 때문인 것 같다. 또한 부하각에 따른 자속의 분포도 pole 중심에 대해 대칭적이지 않은 것을 볼 수 있다. 부하각이 0도인 무부하시에서는 flux damper가 없더라도 파형이 그리 변하지 않았으나, 부하각이 30도인 500W에서는 파형이 많이 일그러져 있음을 쉽게 볼 수 있다.

그림 14는 500W 부하시 모터(그림 2)의 오른 쪽 상단에 위치한 사각형 모양의 선재 가장자리에서의 자장분포를 보여준다. 선재에서의 자장 측정 위치는 그림 13에 표시해 놓았다. 자장이 가장 큰 곳에서의 값은 대략 0.075 T 정도이며, 부하에 따른 변화는 별로 없는 것으로 보인다. flux damper가 없을 때 자장 최대값은 0.08T 정도로 증가한다.




fig. 9 Air gap magnetic field at no load




fig. 10 Air gap magnetic field at no load (without the flux damper)




fig. 11 Air gap magnetic field at 500W load




fig. 12 Air gap magnetic field at 500W load (without the flux damper)

F.E.M을 이용한 고온초전도동기모터의 내부 자계분포결과에 따라 고온초전도 tape 선재에 미치는 자장의 최대값이 0.08T라는 결과를 얻게 되었다. 이는 모터설계시 회전자축의 한 Pole에서 확보해야 하는 600A · Turns를 발생할 수 있는 여자전류값인 4A를 충분히 훌릴 수 있는 외부인가자장값이다.




fig. 13 Location of magnetic field measurements on the tape




fig. 14 Magnetic field distribution of the superconducting tape at 500W load

## 5. 결 론

본 논문에서는 고온초전도동기모터를 개발하는데 있어 가장 핵심 내용이라고 할 수 있는 고온초전도동기모터의 운전 중에 자계에 의해 고온초전도 Tape선재가 안정적으로 동작하는지를 알아보기 위해 F.E.M.을 적용하여 모터내부의 자계분포를 구해보았다.

본 논문에서 얻은 결과는 다음과 같다.

- F.E.M을 이용한 고온초전도동기모터의 내부 자계분포결과에 따라 고온초전도 tape 선재에 미치는 자장의 최대값이 0.08T라는 결과를 얻게 되었다. 이는 회전자에 위치한 고온초전도 Tape선재의 특성곡선을 참고한다면, 모터설계시 회전자축의 한 Pole에서 확보해야 하는 600A · Turns를 발생할 수 있는 여자전류값인 4A를 충분히 훌릴 수 있음을 뜻한다.

- 무부하 및 500W 부하시의 고온초전도동기모터의 내부 자계분포 해석에 있어서, 회전자 외부에 위치한 Flux damper의 역할은 부하변동시에 또는 과도상태시에 armature reactance를 감소시키는 역할을 하여 안정적인 모터동작을 도와주는 것을 알 수 있었지만 반대로 모터의 전체자계회로측면에서 본다면 Flux damper 쪽으로 Leakage Flux가 발생함으로 해서 모터의 출력을 약 5%정도 감소시킬 수 알 수 있었다.

본 연구는 산업자원부에서 시행한  
에너지절약 기술개발 사업에 의하여  
지원되었으며, 이에 감사 드립니다.

## (참 고 문 현)

- [1] 송명곤, 윤용수외 3인 “고온초전도동기모터의 부하변동시 Flux Damper의 특성해석”, 대한전기학회 전기기기연구회 춘계학술대회 논문집, pp24-27, 1998
- [2] Simon Foner and Brian B. Schwartz, *Superconducting Machines and Devices*, Plenum Press, New York, chap.5, 1974
- [3] 임달호, 전기계의 유한요소법, 동명사, 제 3, 9장, 1992
- [4] M. Oomen, J. Rieger, M. Legghissa & H. Kate, “Magnetic ac loss in multi-filamentary Bi-2223/Ag tapes”, *Physica C* 290 pp 281-290, 1997
- [5] M. Sugimoto, A. Kimura, M. Mimura and Y. Tanaka, “Electromagnetic interfilament coupling of silver sheathed Bi-2223 multi-filamentary tapes in transverse AC magnetic fields”, *Physica C* 279 pp 225-232, 1996